



CROWN
by HARMAN

PX系列

商业音频功放



主要特点：

- 立体声/并联/单声道桥接模式；
- 用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；
- RCA和XLR输入接口；Speakon®和喇叭接线柱输出接口；
- 2个增益控制旋钮，1个电源开关，1个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应声道处于工作、削波和故障状态；
- 防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。



PX系列

规格

常规信息	PX1000	PX2000	PX3000	PX4000
声道	2			
灵敏度 (8Ω负载时额定输出功率)	0.775V或1.4V			
信噪比 (低于额定功率20Hz至20kHz, A计权)	> 100dB			
谐波失真 (THD) (20Hz ~ 20kHz)	< 0.5%			
互调失真 (60Hz和7kHz为4:1满载额定输出至-40dB)	=< 0.35%			
频率响应 (1W 20Hz-20kHz)	0dB, -1dB			
串音 (低于额定功率)	1kHz: -75dB 20kHz: -59dB			
阻尼系数 (10Hz至400Hz, 8Ω负载)	> 200			
AC电压频率设置 (±10%)	120VAC 60Hz 220VAC 50/60Hz 230-240VAC 50/60Hz			
常规信息				
外型尺寸 (H x W x D)	89 x 482 x 315mm	89 x 482 x 315mm	89 x 482 x 315mm	89 x 482 x 366mm
净重	11.4Kg	12.7Kg	13.5Kg	19.5Kg
运输重量	13.4Kg	14.7Kg	15.5Kg	21.5Kg

PX1000	1kHz 功率
每个声道立体声4Ω	300W
每个声道立体声8Ω	200W
桥接单声道8Ω	600W
1kHz功率: 确保THD为0.5%时的 低输出功率	

PX2000	1kHz 功率
每个声道立体声4Ω	450W
每个声道立体声8Ω	330W
桥接单声道8Ω	900W
1kHz功率: 确保THD为0.5%时的 低输出功率	

PX3000	1kHz 功率
每个声道立体声4Ω	750W
每个声道立体声8Ω	500W
桥接单声道8Ω	1500W
1kHz功率: 确保THD为0.5%时的 低输出功率	

PX4000	1kHz 功率
每个声道立体声4Ω	1350W
每个声道立体声8Ω	1000W
桥接单声道8Ω	2700W
1kHz功率: 确保THD为0.5%时的 低输出功率	



ACE 官方微信



ACE 官方微博

经销商的优惠

凡用户在购买 CROWN 产品时, 请任意填写以上表格有 [经销商姓名], 即可享受小优惠, 免去后顾之忧的服务, 诚信, 永诚的经营理念, 保证, 生产量影响, 请下订单时联系经销商。

4008155888
@诚信服务
www.3315.com

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支援中心:
成都市武侯区长益路13号蓝湾
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支援中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支援中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支援中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-150号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacec@online.sh.cn

沈阳维修及技术支援中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支援中心:
广州市番禺区长钟村街钟眼路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com



安恒利(国际)有限公司